

Руководство пользователя

CAM-модуль Smit IRD-4000/5, CAM-модуль Smit IRD-5000/5

Для обеспечения корректной работы телевизора и CAM-модуля (CAM Smit IRD-4000/5, CAM Smit IRD-5000/5) при просмотре Спутникового ТВ МТС рекомендуем вам следовать следующим простым правилам:

Важно! Перед приобретением CAM-модуля обязательно убедитесь в том, что:

- ваш телевизор поддерживает прием цифрового телевидения стандарта DVB-S2, а также оборудован CI+ разъемом для установки ТВ-модуля (CAM)
- к вашему телевизору подключена настроенная на спутник ABS2 (75° В. Д.) антенна (спутниковая тарелка) с установленным конвертером (LNB) для работы с линейной-вертикальной поляризацией в диапазоне «KU»

Перед установкой CAM-модуля:

- в настройках телевизора необходимо установить корректное время (выбрать часовой пояс);
- переведите ваш телевизор в режим приема спутникового DVB-S2 сигнала и выберите спутник ABS2 (75° В. Д.);
- в разделе «настройка транспондера» установите (проверьте наличие) следующие параметры приёма сигнала:
 - Частота сигнала - 11913 MHz
 - Модуляция - 8PSK
 - Символьная скорость - 45000 Msymbol/sec
 - Тип поиска - Сетевой

После завершения настройки телевизора:

- установите CAM-модуль CAM Smit IRD-4000/5, CAM Smit IRD-5000/5 в соответствующий разъем вашего телевизора
- произведите поиск каналов


Для просмотра новых каналов, которые будут добавляться при смене «Пакета Каналов» либо при расширении сервиса вещания, нужно произвести повторный поиск каналов на вашем телевизоре (по аналогии с пунктом 3). Описание навигации по интерактивному меню и применение вышеуказанных настроек вы сможете найти в инструкции для вашего телевизора.




МТС

Ты знаешь, что можешь!

Установка САМ-модуля




Выключите телевизор



САМ-модуль


Осторожно вставьте ТВ модуль
в ТВ порт (CI - разъём) телевизора

*Обратите внимание на разъемы ТВ порта
и разъемы ТВ модуля – они должны совпадать.
Изображение ТВ порта условно – зависит от
производителя телевизора*



Смарткарта

Осторожно вставьте смарткарту в ТВ модуль
так, чтобы сторона смарткарты с чипом
была направлена в сторону наклейки
с изображением телевизора



Включите телевизор.

*Основные характеристики: Размер 100 x 59 x 5 мм, вес 46г., питание 5В от DVB-CI/CI+ хоста,
потребляемая мощность не более 0,5 Вт.*



МТС

Ты знаешь, что можешь!